

Escuta Spy GSM interception LONG 20 Professional



Contato do fornecedor:

SPX TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA ME

Vitória/ES

Telefone: (27) 4042-1919

Celular/WhatsApp: (27) 99973-4559



1 - Descrição do dispositivo

- 1 - Conector de carregamento
- 2 - Diodo de sinalização
- 3 - Entrada SIM Card (Chip de celular)
- 4 - Microfone Knowles

2. Colocando o dispositivo em operação

- Insira um cartão SIM com o código PIN desativado no slot (1) (procedimento para desativar o código PIN pode encontrar nas instruções do seu telefone), o LED de sinalização (2) piscará várias vezes e assim que ele sai, o grampo está pronto para uso.
- Carregar totalmente o dispositivo. Certifique-se que a escuta está com o cartão SIM inserido anexado.
- Agora basta ligar para o número do cartão SIM colocado na escuta e após alguns segundos você ouvirá o som ambiental capturado pela escuta em seu celular.

ATENÇÃO: Ao inserir o cartão SIM, preste atenção à fixação correta. Quando for inserido de forma incorreta, o cartão pode atrapalhar o aparelho, podendo danificar os contatos. Estes danos não serão reconhecidos em caso de sinistro e garantia.

3. Ativar/desativar retorno de chamada

Você ativa o retorno de chamada enviando um SMS no formato 1111. Você desativa a chamada enviando SMS no formato 0000.

4. Configuração de sensibilidade de detecção de voz

Você pode definir a sensibilidade de detecção de som usando comandos SMS. O formato SMS é o seguinte número# .

O número indica a sensibilidade de ativação. A sensibilidade pode ser selecionada em uma escala de 30-100, onde 30 indica a sensibilidade mais baixa e 100 a mais alta.

Exemplo de um comando SMS:

83#

Especificações:

- a mais alta qualidade de som
- detecção de som (ligar/desligar via SMS)
- espionagem a uma distância ilimitada através da rede móvel
- controle simples
- pré-amplificador integrado
- longa duração da bateria de até 20 dias
- resistência no modo de detecção de som até 4 dias
- até 12 horas de escuta contínua
- excelente microfone knowles
- microfone em um cabo estendido de 1 m
- a possibilidade de operação ininterrupta da rede elétrica
- consumo durante uma chamada 100-150mA
- consumo durante a detecção de som 20-30mA
- consumo em modo de espera 3-4mA
- dimensões: 48 x 31 x 17 mm
- peso 60g

6. Perguntas frequentes

- Se a bateria estiver totalmente descarregada, ela começará a carregar até 3 minutos após o uso da bateria fornecida

Cabo e adaptador USB, o dispositivo será conectado à rede

- Para formatar a bateria de maneira ideal, deixe o novo dispositivo carregar por 8 horas, em seguida, deixe-o descarregar completamente. Repita esses ciclos 3 vezes. Depois é só deixar carregando dispositivo no carregador por 3 horas

- Lembre-se de que a força do sinal móvel no local de instalação afeta significativamente a qualidade da atividade de espionagem

- Se não conseguir ligar para o dispositivo, remova e reinstale o cartão SIM, se necessário carregue o dispositivo novamente

- Se o retorno de chamada não funcionar (após ativá-lo de acordo com as instruções), remova e reinstale o cartão SIM

Ficaremos felizes se você prestar atenção a outros produtos da seção de Escutas GSM.

(<https://mercadoespiao.com.br/escuta-ambiental-telefonica/escuta-ambiental-gsm.html>)

Use o dispositivo de acordo com os regulamentos legais aplicáveis. O fornecedor não carrega nenhuma responsabilidade pelo uso do dispositivo em violação a esses regulamentos.

Produto Exclusivo.

Mercadoespiao.com.br